



NADITBNC-FX

XLR电缆终端，母，110 Ω 输入 – BNC，母，75 Ω 输出。接口平衡，同轴电缆。

特征和性能

- 可通过低信号衰减的同轴电缆传输数据音频信号达到长电缆传输
- 平衡地适用于同轴电缆
- 适用阻抗110 Ω 至75 Ω
- 操作简便，无源装置

技术信息

Product	
产品	NADITBNC-FX
连接类型	转接器
类别	母

Electrical	
频率范围	0.1 - 6 MHz
额定电压	$\leq 5 \text{ V p-p}$
电压驻波比	< 1.1
回波损耗	$> 26.4 \text{ dB}$
插入损耗	$< 0.3 \text{ dB @ } 0.1 \text{ MHz to } 10 \text{ MHz}$